

Wanbo ToGo Pro

Uživatelský manuál

Full HD 1080p · 500 ANSI lm · Google TV 14 · 99 Wh · ASA 3.0

Red Dot Design Award 2026

SUNNYSOFT

1. Bezpečnostní pokyny

- Nekoukejte přímo do čočky projektoru za provozu — hrozí poškození zraku.
- Neblokujte větrací otvory — hrozí přehřátí přístroje.
- Přístroj nepoužívejte v dešti ani v prostorách s vysokou vlhkostí.
- Nenechávejte přístroj v dosahu dětí bez dozoru.
- Při delším přerušení provozu vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
- Přístroj nerozebírejte — hrozí úraz elektrickým proudem.
- Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá specifikaci přístroje.

2. Popis přístroje

Wanbo ToGo Pro je přenosný projektor s nativním rozlišením Full HD 1080p, světelným tokem 500 ANSI lumenů a vestavěnou baterií 99 Wh (výdrž až 3,5 hodiny). Operační systém Google TV 14 nabízí přístup ke streamovacím službám (certifikovaný Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video) a Google Play Store. Autofokus a automatická korekce lichoběžníku (ASA 3.0) zajišťují okamžitě ostrý a rovný obraz bez ručního nastavování. Uzavřený optický systém chrání před prachem. Otočný stojan 360° umožňuje projekci na strop i pod libovolným úhlem.

3. Popis částí a ovládacích prvků

Přední panel:

- Objektiv (čočka) — projekční čočka Full HD
- Kamera autofokusu — automatické zaostření a korekce obrazu (ASA 3.0)
- IR přijímač — přijímá signál z dálkového ovladače
- Vzduchový vstup (ventilace) — chladicí vzduch; neblokujte

Zadní panel:

- Reproduktor 8 W (DSP)
- Vzduchový výstup — výstup horkého vzduchu; neblokujte
- AC vstup — připojení napájecího adaptéru
- HDMI 1.4 — připojení externího zdroje (konsole, PC, Blu-ray)
- USB-A — přehrávání médií z USB disku
- 3,5 mm jack — připojení sluchátek nebo externího reproduktoru
- Tlačítko napájení — zapnutí / vypnutí

Spodní panel:

- 360° otočný stojan s koženým uchem — nastavení úhlu projekce, přenášení
- 4 protiskluzové podložky
- Závit pro stativ (standardní 1/4")

4. Dálkový ovladač

- Tlačítko napájení — zapnutí / uspání projektoru
- Šipky (nahoru / dolů / vlevo / vpravo) — navigace v menu
- OK — potvrzení výběru
- Zpět (Back) — návrat do předchozí nabídky
- Domů (Home) — návrat na hlavní obrazovku Google TV
- Hlasitost (+/-) — ovládání hlasitosti reproduktoru
- Ztlumení (Mute) — vypnutí zvuku
- Mikrofon (Google Assistant) — hlasové příkazy
- Rychlé přístupy — Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+

- Tlačítko Fokus — ruční spuštění automatického zaostření

5. Prvotní nastavení

- 1. Umístěte projektor na stabilní plochu nebo namontujte na stativ.
- 2. Nastavte úhel projekce otočením stojanu (360°).
- 3. Připojte napájecí kabel nebo provozujte na baterii.
- 4. Stiskněte tlačítko napájení — projektor se zapne.
- 5. Zamiřte objektiv na plochu (stěna, plátno) ve vzdálenosti 1,2 – 3,5 m.
- 6. Obraz se automaticky zaostří a vyrovná (ASA 3.0) — pokud ne, stiskněte tlačítko Fokus na dálkovém ovladači.
- 7. Při prvním spuštění postupujte průvodcem nastavení Google TV (jazyk, Wi-Fi, přihlášení Google).

6. Wi-Fi a připojení k internetu

- 1. Na hlavní obrazovce Google TV přejděte do Nastavení (ikona ozubeného kola).
- 2. Vyberte Sít a internet Wi-Fi.
- 3. Zvolte svou Wi-Fi síť a zadejte heslo.
- 4. Pro nejlepší výkon streamování doporučujeme síť 5 GHz.
- 5. Alternativně připojte přes kabel HDMI ke zdroji s vlastním připojením.

7. Streamovací aplikace

- Netflix — certifikovaná aplikace, Full HD přehrávání.
- YouTube — podpora 4K@60 VP9, přihlaste se svým účtem Google.
- Disney+ a Prime Video — dostupné v Google Play Store.
- Google Cast — bezdrátové přenášení obrazovky z telefonu nebo tabletu.
- Google Assistant — hlasové vyhledávání a ovládání (stiskněte tlačítko mikrofonu).
- Google Play Store — instalace dalších aplikací a her.

8. Připojení přes HDMI

- Připojte HDMI kabel mezi projektor a zdroj signálu (notebook, herní konzole, Blu-ray).
- Na dálkovém ovladači stiskněte Home vyberte vstup HDMI.
- Maximální podpora: 4K@30 Hz nebo 1080p@60 Hz.
- Vstupní latence: cca 48 ms (vhodné pro gaming).

9. Baterie a nabíjení

- Vestavěná baterie 99 Wh zajišťuje provoz bez síťové zásuvky.
- Výdrž: cca 2 hodiny v standardním režimu (500 ANSI lm).
- Výdrž: cca 3,5 hodiny v úsporném (Eco) režimu (snížení jasu).
- Nabíjejte pomocí přiloženého AC adaptéru — kabel zasuňte do AC vstupu.
- Projektor lze provozovat současně při nabíjení (bez omezení délky promítání).
- Stav baterie je zobrazen v pravém horním rohu obrazovky Google TV.
- Pro zachování kapacity baterie nenechávejte přístroj trvale zapojen po plném nabití.

10. Autofokus a korekce obrazu (ASA 3.0)

- Automatický autofokus: projektor se automaticky zaostří po zapnutí nebo změně vzdálenosti.
- Automatická korekce lichoběžníku (keystone): obraz se automaticky vyrovná.
- Přizpůsobení obrazovce (Screen Fit): obraz se přizpůsobí tvaru promítací plochy.

- Ruční spuštění: stiskněte tlačítko Fokus na dálkovém ovladači.
- Pro nejlepší výsledky zamiřte projektor co nejkolměji na promítací plochu.
- Optimální vzdálenost pro obraz 100": cca 2,6 m od projekční plochy.

11. Technické parametry

Technologie / Technology	1LCD
Rozlišení / Resolution	1920 x 1080 px (Full HD, nativní / native)
Světelný tok / Brightness	500 ANSI lumenů / lumens
Zdroj světla / Light Source	LED (az 30 000 h)
Kontrast / Contrast	1000:1
Projekční poměr / Throw Ratio	1,3:1
Projekční vzdálenost / Throw Distance	1,2 – 3,5 m
Velikost obrazu / Image Size	40 – 120"
Autofokus / Auto Focus	ano / yes (ASA 3.0)
Autokeystone / Auto Keystone	ano / yes (ASA 3.0)
OS	Google TV 14 (Android 14)
RAM / Úložiště / Storage	2 GB RAM / 32 GB
Wi-Fi	2,4 GHz / 5 GHz dual band
Bluetooth	5.0
Reproduktor / Speaker	8 W, DSP
Baterie / Battery	99 Wh (vestavěná / built-in)
Výdrž baterie / Battery Life	cca 2 h (standard) / cca 3,5 h (eco)
HDMI	1x HDMI 1.4 (max. 4K@30 / 1080p@60)
USB	1x USB-A
Audio výstup / Audio Output	3,5 mm jack
Příkon / Power Consumption	60 W
Hmotnost / Weight	2,6 kg
Rozměry / Dimensions	166 x 159 x 230 mm
Ocenění / Award	Red Dot Design Award 2026
EAN	6970885351334

12. Obsah balení

- Projektor Wanbo ToGo Pro
- Dálkový ovladač IR + Bluetooth (baterie AAA nejsou součástí balení)
- Napájecí kabel
- Uživatelský manuál

13. Zákonné informace

Na tento výrobek se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců od data zakoupení.

Výrobek splňuje požadavky platných evropských směrnic a je označen symbolem CE a WEEE.

Výrobce:

SHENZHEN WANBO TECHNOLOGY CO., LTD.

www.wanbo.cn

SUNNYSOFT

Wanbo ToGo Pro

Používateľský manuál

Full HD 1080p · 500 ANSI lm · Google TV 14 · 99 Wh · ASA 3.0

Red Dot Design Award 2026

SUNNYSOFT

1. Bezpečnostné pokyny

- Nepozerajte priamo do objektívu projektora počas prevádzky — hrozí poškodenie zraku.
- Neblokujte vetracie otvory — hrozí prehriatie prístroja.
- Nepoužívajte prístroj za dažďa ani vo vlhkom prostredí.
- Nenechávajte prístroj v dosahu detí bez dozoru.
- Pri dlhšom prerušení prevádzky vytiahnite napájací kábel zo zásuvky.
- Prístroj nerozoberajte — hrozí úraz elektrickým prúdom.

2. Popis prístroja

Wanbo ToGo Pro je prenosný projektor s natívnym rozlíšením Full HD 1080p, svetelným tokom 500 ANSI lúmenov a vstavanou batériou 99 Wh (výdrž až 3,5 hodiny). Operačný systém Google TV 14 ponúka prístup k streamovacím službám (certifikovaný Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video) a Google Play Store. Automatické zaostrovanie a korekcia lichobežníka (ASA 3.0) zabezpečujú okamžite ostrý a rovný obraz. Uzavretý optický systém chráni pred prachom. Otočný stojan 360° umožňuje projekciu na strop.

3. Popis časti a ovládacích prvkov

Predný panel:

- Objektív — projekčná šošovka Full HD
- Kamera automatického zaostrovania (ASA 3.0)
- IR prijímač — prijíma signál z diaľkového ovládača
- Vzduchový vstup (ventilácia) — chladiaci vzduch; neblokujte

Zadný panel:

- Reproduktor 8 W (DSP)
- Vzduchový výstup — výstup horúceho vzduchu; neblokujte
- AC vstup — pripojenie napájacieho adaptéra
- HDMI 1.4 — pripojenie externého zdroja
- USB-A — prehrávanie médií z USB disku
- 3,5 mm jack — pripojenie slúchadiel alebo externého reproduktora
- Tlačidlo napájania — zapnutie / vypnutie

Spodný panel:

- 360° otočný stojan s kozenou rúčkou — nastavenie uhla projekcie
- 4 protišmykové podložky
- Závit pre statív (štandardný 1/4")

4. Diaľkový ovládač

- Tlačidlo napájania — zapnutie / uspanie projektora
- Šípky — navigácia v menu
- OK — potvrdenie výberu
- Späť (Back) — návrat do predchádzajúcej ponuky
- Domov (Home) — návrat na hlavnú obrazovku Google TV
- Hlasitosť (+/-) — ovládanie hlasitosti
- Stlmenie (Mute) — vypnutie zvuku
- Mikrofón (Google Assistant) — hlasové príkazy
- Rýchle prístupy — Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+
- Tlačidlo Fokus — manuálne spustenie automatického zaostrovania

5. Prvotné nastavenie

- 1. Umiestnite projektor na stabilnú plochu alebo namontujte na statív.
- 2. Nastavte uhol projekcie otočením stojana (360°).
- 3. Pripojte napájací kábel alebo prevádzkujte na batériu.
- 4. Stlačte tlačidlo napájania — projektor sa zapne.
- 5. Namieste objektív na plochu vo vzdialenosti 1,2 – 3,5 m.
- 6. Obráz sa automaticky zaostri a vyrovná (ASA 3.0).
- 7. Pri prvom spustení postupujte sprievodcom nastavenia Google TV.

6. Wi-Fi a pripojenie k internetu

- 1. Na hlavnej obrazovke Google TV prejdite do Nastavení.
- 2. Vyberte Sieť a internet Wi-Fi.
- 3. Zvoľte svoju Wi-Fi sieť a zadajte heslo.
- 4. Pre najlepší výkon streamovania odporúčame sieť 5 GHz.

7. Streamovacie aplikácie

- Netflix — certifikovaná aplikácia, Full HD prehrávanie.
- YouTube — podpora 4K@60 VP9.
- Disney+ a Prime Video — dostupné v Google Play Store.
- Google Cast — bezdrôtový prenos obrazovky z telefónu alebo tabletu.
- Google Assistant — hlasové vyhľadávanie a ovládanie.
- Google Play Store — inštalácia ďalších aplikácií.

8. Pripojenie cez HDMI

- Pripojte HDMI kábel medzi projektor a zdroj signálu.
- Maximálna podpora: 4K@30 Hz alebo 1080p@60 Hz.
- Vstupná latencia: cca 48 ms (vhodné pre gaming).

9. Batéria a nabíjanie

- Vstavaná batéria 99 Wh umožňuje prevádzku bez sieťovej zásuvky.
- Výdrž: cca 2 hodiny v štandardnom režime.
- Výdrž: cca 3,5 hodiny v úspornom (Eco) režime.
- Nabíjajte pomocou priloženého AC adaptéra.
- Projektor možno prevádzkovať súčasne pri nabíjaní.

10. Automatické zaostrovanie a korekcia obrazu (ASA 3.0)

- Automatické zaostrovanie: projektor sa automaticky zaostri po zapnutí.
- Automatická korekcia lichobežníka: obraz sa automaticky vyrovná.
- Prispôbenie obrazovky (Screen Fit): obraz sa prispôsobí ploche.
- Manuálne spustenie: stlačte tlačidlo Fokus na diaľkovom ovládači.

11. Technické parametre

Technologie / Technology	1LCD
--------------------------	------

Rozlišení / Resolution	1920 x 1080 px (Full HD, nativní / native)
Světelný tok / Brightness	500 ANSI lumenů / lumens
Zdroj světla / Light Source	LED (az 30 000 h)
Kontrast / Contrast	1000:1
Projekční poměr / Throw Ratio	1,3:1
Projekční vzdálenost / Throw Distance	1,2 – 3,5 m
Velikost obrazu / Image Size	40 – 120"
Autofokus / Auto Focus	ano / yes (ASA 3.0)
Autokeystone / Auto Keystone	ano / yes (ASA 3.0)
OS	Google TV 14 (Android 14)
RAM / Úložiště / Storage	2 GB RAM / 32 GB
Wi-Fi	2,4 GHz / 5 GHz dual band
Bluetooth	5.0
Reproduktor / Speaker	8 W, DSP
Baterie / Battery	99 Wh (vestavěná / built-in)
Výdrž baterie / Battery Life	cca 2 h (standard) / cca 3,5 h (eco)
HDMI	1x HDMI 1.4 (max. 4K@30 / 1080p@60)
USB	1x USB-A
Audio výstup / Audio Output	3,5 mm jack
Příkon / Power Consumption	60 W
Hmotnost / Weight	2,6 kg
Rozměry / Dimensions	166 x 159 x 230 mm
Ocenění / Award	Red Dot Design Award 2026
EAN	6970885351334

12. Obsah balenia

- Projektor Wanbo ToGo Pro
- Diaľkový ovládač IR + Bluetooth (batérie AAA nie sú súčasťou balenia)
- Napájací kábel
- Používateľský manuál

13. Zákonné informácie

Na tento výrobok sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov od dátumu zakúpenia.

Výrobok spĺňa požiadavky platných európskych smerníc a je označený symbolom CE a WEEE.

Výrobca:

SHENZHEN WANBO TECHNOLOGY CO., LTD.

www.wanbo.cn

Wanbo ToGo Pro

Benutzerhandbuch

Full HD 1080p · 500 ANSI lm · Google TV 14 · 99 Wh · ASA 3.0
Red Dot Design Award 2026

SUNNYSOFT

1. Sicherheitshinweise

- Schauen Sie niemals direkt in die Projektorlinse — es besteht Verletzungsgefahr.
- Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen — Überhitzungsgefahr.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Regen oder in feuchten Umgebungen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt in Reichweite von Kindern.
- Ziehen Sie das Netzkabel bei längerem Nichtgebrauch aus der Steckdose.
- Öffnen Sie das Gerät nicht — Stromschlaggefahr.

2. Gerätebeschreibung

Der Wanbo ToGo Pro ist ein tragbarer Projektor mit nativer Full HD 1080p-Auflösung, 500 ANSI Lumen Helligkeit und einem integrierten 99-Wh-Akku (bis zu 3,5 Stunden Laufzeit). Das Betriebssystem Google TV 14 bietet Zugang zu Streamingdiensten (zertifiziertes Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video) und dem Google Play Store. Autofokus und automatische Keystone-Korrektur (ASA 3.0) sorgen für sofort scharfe, gerade Bilder. Das geschlossene optische System schützt vor Staub. Der 360°-Drehständer ermöglicht Projektion an die Decke.

3. Teile und Bedienelemente

Vorderseite:

- Objektiv — Full HD-Projektionslinse
- Autofokus-Kamera (ASA 3.0)
- IR-Empfänger — empfängt Fernbedienungssignale
- Lufteinlass (Kühlung) — nicht blockieren

Rückseite:

- Lautsprecher 8 W (DSP)
- Luftauslass — nicht blockieren
- AC-Eingang — Netzteilanschluss
- HDMI 1.4 — externer Eingang
- USB-A — Medienwiedergabe vom USB-Stick
- 3,5-mm-Klinke — Kopfhörer oder externer Lautsprecher
- Ein/Aus-Taste

Unterseite:

- 360°-Drehständer mit Ledergriff — Winkeleinstellung, Transport
- 4 Antirutschpads
- Stativgewinde (Standard 1/4")

4. Fernbedienung

- Ein/Aus-Taste — Projektor ein-/ausschalten
- Pfeiltasten — Menünavigation
- OK — Auswahl bestätigen
- Zurück (Back) — vorheriges Menü
- Startseite (Home) — Google TV Startbildschirm
- Lautstärke (+/-)
- Stummschaltung (Mute)
- Mikrofon (Google Assistant) — Sprachbefehle
- Schnellzugriff — Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+
- Fokus-Taste — manueller Autofokus

5. Ersteinrichtung

- 1. Stellen Sie den Projektor auf eine stabile Fläche oder montieren Sie ihn auf ein Stativ.
- 2. Stellen Sie den Projektionswinkel über den 360°-Ständer ein.
- 3. Schließen Sie das Netzkabel an oder betreiben Sie ihn per Akku.
- 4. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste — der Projektor startet.
- 5. Richten Sie das Objektiv im Abstand von 1,2 – 3,5 m auf die Projektionsfläche.
- 6. Das Bild fokussiert und korrigiert sich automatisch (ASA 3.0).
- 7. Folgen Sie beim ersten Start dem Google TV-Einrichtungsassistenten.

6. WLAN und Internetverbindung

- 1. Öffnen Sie auf dem Google TV-Startbildschirm Einstellungen.
- 2. Wählen Sie Netzwerk und Internet WLAN.
- 3. Wählen Sie Ihr Netzwerk und geben Sie das Passwort ein.
- 4. Für optimales Streaming empfehlen wir 5-GHz-WLAN.

7. Streaming-Apps

- Netflix — zertifizierte App, Full HD-Wiedergabe.
- YouTube — 4K@60 VP9-Unterstützung.
- Disney+ und Prime Video — im Google Play Store verfügbar.
- Google Cast — drahtlose Bildschirmübertragung vom Smartphone oder Tablet.
- Google Assistant — Sprachsuche und -steuerung.
- Google Play Store — weitere Apps und Spiele.

8. HDMI-Anschluss

- Verbinden Sie den Projektor über ein HDMI-Kabel mit dem Signalquelle.
- Maximale Unterstützung: 4K@30 Hz oder 1080p@60 Hz.
- Eingangsverzögerung: ca. 48 ms (geeignet für Gaming).

9. Akku und Laden

- Der integrierte 99-Wh-Akku ermöglicht netzunabhängigen Betrieb.
- Laufzeit: ca. 2 Stunden im Standardmodus.
- Laufzeit: ca. 3,5 Stunden im Eco-Modus.
- Laden mit dem mitgelieferten AC-Netzteil.
- Betrieb beim Laden möglich.

10. Autofokus und Bildkorrektur (ASA 3.0)

- Automatischer Autofokus: Projektor fokussiert sich nach dem Einschalten automatisch.
- Automatische Keystone-Korrektur: Bild wird automatisch gerade ausgerichtet.
- Screen Fit: Bild passt sich der Projektionsfläche an.
- Manuelle Auslösung: Fokus-Taste auf der Fernbedienung drücken.

11. Technische Daten

Technologie / Technology	1LCD
--------------------------	------

Rozlišení / Resolution	1920 x 1080 px (Full HD, nativní / native)
Světelný tok / Brightness	500 ANSI lumenů / lumens
Zdroj světla / Light Source	LED (az 30 000 h)
Kontrast / Contrast	1000:1
Projekční poměr / Throw Ratio	1,3:1
Projekční vzdálenost / Throw Distance	1,2 – 3,5 m
Velikost obrazu / Image Size	40 – 120"
Autofokus / Auto Focus	ano / yes (ASA 3.0)
Autokeystone / Auto Keystone	ano / yes (ASA 3.0)
OS	Google TV 14 (Android 14)
RAM / Úložiště / Storage	2 GB RAM / 32 GB
Wi-Fi	2,4 GHz / 5 GHz dual band
Bluetooth	5.0
Reproduktor / Speaker	8 W, DSP
Baterie / Battery	99 Wh (vestavěná / built-in)
Výdrž baterie / Battery Life	cca 2 h (standard) / cca 3,5 h (eco)
HDMI	1x HDMI 1.4 (max. 4K@30 / 1080p@60)
USB	1x USB-A
Audio výstup / Audio Output	3,5 mm jack
Příkon / Power Consumption	60 W
Hmotnost / Weight	2,6 kg
Rozměry / Dimensions	166 x 159 x 230 mm
Ocenění / Award	Red Dot Design Award 2026
EAN	6970885351334

12. Lieferumfang

- Projektor Wanbo ToGo Pro
- Fernbedienung IR + Bluetooth (AAA-Batterien nicht enthalten)
- Netzkabel
- Benutzerhandbuch

13. Rechtliche Informationen

Für dieses Produkt gilt eine gesetzliche Garantiezeit von 24 Monaten ab Kaufdatum.

Das Produkt entspricht den geltenden europäischen Richtlinien und ist mit CE und WEEE gekennzeichnet.

Hersteller:

SHENZHEN WANBO TECHNOLOGY CO., LTD.

www.wanbo.cn

Wanbo ToGo Pro

Instrukcja obsługi

Full HD 1080p · 500 ANSI lm · Google TV 14 · 99 Wh · ASA 3.0

Red Dot Design Award 2026

SUNNYSOFT

1. Zasady bezpieczeństwa

- Nie patrzeć bezpośrednio w obiektyw projektora podczas pracy — grozi uszkodzeniem wzroku.
- Nie blokować otworów wentylacyjnych — grozi przegrzaniem.
- Nie używać urządzenia na deszczu ani w wilgotnych pomieszczeniach.
- Nie pozostawiać urządzenia w zasięgu dzieci bez nadzoru.
- Przy dłuższym nieużywaniu odłączać kabel zasilający.
- Nie rozkładać urządzenia — niebezpieczeństwo porażenia prądem.

2. Opis produktu

Wanbo ToGo Pro to przenośny projektor z natywną rozdzielczością Full HD 1080p, strumieniem światła 500 lumenów ANSI i wbudowaną baterią 99 Wh (do 3,5 godziny pracy). System operacyjny Google TV 14 zapewnia dostęp do serwisów streamingowych (certyfikowany Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video) i Google Play Store. Autofokus i automatyczna korekcja trapezu (ASA 3.0) zapewniają natychmiastowo ostry obraz. Zamknięty system optyczny chroni przed kurzem. Obrotowa podstawa 360° umożliwia projekcję na sufit.

3. Opis części i elementów sterujących

Panel przedni:

- Obiektyw — soczewka projekcyjna Full HD
- Kamera autofokusu (ASA 3.0)
- Odbiornik IR — odbiera sygnały pilota
- Wlot powietrza (chłodzenie) — nie blokować

Panel tylny:

- Głośnik 8 W (DSP)
- Wylot powietrza — nie blokować
- Wejście AC — podłączenie zasilacza
- HDMI 1.4 — zewnętrzne źródło sygnału
- USB-A — odtwarzanie mediów z pendrive
- Gniazdo 3,5 mm — słuchawki lub zewnętrzny głośnik
- Przycisk zasilania

Panel dolny:

- Podstawa obrotowa 360° z rączką skórzaną — regulacja kąta projekcji
- 4 antyślizgowe podkładki
- Gwint statywu (standardowy 1/4")

4. Pilot zdalnego sterowania

- Przycisk zasilania — włączenie / uśpienie projektora
- Strzałki — nawigacja w menu
- OK — potwierdzenie wyboru
- Wstecz (Back) — poprzednie menu
- Ekran główny (Home) — ekran główny Google TV
- Głośność (+/-)
- Wyciszenie (Mute)
- Mikrofon (Google Assistant) — komendy głosowe
- Skroty — Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+
- Przycisk Focus — ręczne autofokusowanie

5. Pierwsze uruchomienie

- 1. Umieście projektor na stabilnej powierzchni lub zamontujcie na statywie.
- 2. Ustaw kat projekcji, obracając podstawę (360°).
- 3. Podłącz kabel zasilający lub użyj baterii.
- 4. Naciśnij przycisk zasilania — projektor się włączy.
- 5. Skieruj obiektyw na powierzchnię w odległości 1,2 – 3,5 m.
- 6. Obraz automatycznie się ostrzy i wyrównany (ASA 3.0).
- 7. Przy pierwszym uruchomieniu postępuj zgodnie z asystentem konfiguracji Google TV.

6. Wi-Fi i połączenie z internetem

- 1. Na ekranie głównym Google TV przejdź do Ustawień.
- 2. Wybierz Sieć i internet Wi-Fi.
- 3. Wybierz swoją sieć Wi-Fi i wprowadź hasło.
- 4. Dla najlepszego streamingu zalecamy sieć 5 GHz.

7. Aplikacje streamingowe

- Netflix — certyfikowana aplikacja, odtwarzanie Full HD.
- YouTube — obsługa 4K@60 VP9.
- Disney+ i Prime Video — dostępne w Google Play Store.
- Google Cast — bezprzewodowe przesyłanie ekranu z telefonu lub tabletu.
- Google Assistant — wyszukiwanie i sterowanie głosem.
- Google Play Store — instalacja kolejnych aplikacji.

8. Podłączenie HDMI

- Połącz projektor kablem HDMI ze źródłem sygnału.
- Maksymalne wsparcie: 4K@30 Hz lub 1080p@60 Hz.
- Opóźnienie wejścia: ok. 48 ms (nadaje się do gier).

9. Bateria i ładowanie

- Wbudowana bateria 99 Wh zapewnia pracę bez gniazdka.
- Czas pracy: ok. 2 godziny w trybie standardowym.
- Czas pracy: ok. 3,5 godziny w trybie Eco.
- Ładowanie za pomocą dołączonego zasilacza AC.
- Możliwa praca podczas ładowania.

10. Autofokus i korekcja obrazu (ASA 3.0)

- Automatyczny autofocus: projektor automatycznie się ostrzy po włączeniu.
- Automatyczna korekcja trapezu: obraz automatycznie się wyrównuje.
- Screen Fit: obraz dostosowuje się do powierzchni projekcyjnej.
- Reczne uruchomienie: naciśnij przycisk Focus na pilocie.

11. Dane techniczne

Technologie / Technology	1LCD
--------------------------	------

Rozlišení / Resolution	1920 x 1080 px (Full HD, nativní / native)
Světelný tok / Brightness	500 ANSI lumenů / lumens
Zdroj světla / Light Source	LED (az 30 000 h)
Kontrast / Contrast	1000:1
Projekční poměr / Throw Ratio	1,3:1
Projekční vzdálenost / Throw Distance	1,2 – 3,5 m
Velikost obrazu / Image Size	40 – 120"
Autofokus / Auto Focus	ano / yes (ASA 3.0)
Autokeystone / Auto Keystone	ano / yes (ASA 3.0)
OS	Google TV 14 (Android 14)
RAM / Úložiště / Storage	2 GB RAM / 32 GB
Wi-Fi	2,4 GHz / 5 GHz dual band
Bluetooth	5.0
Reproduktor / Speaker	8 W, DSP
Baterie / Battery	99 Wh (vestavěná / built-in)
Výdrž baterie / Battery Life	cca 2 h (standard) / cca 3,5 h (eco)
HDMI	1x HDMI 1.4 (max. 4K@30 / 1080p@60)
USB	1x USB-A
Audio výstup / Audio Output	3,5 mm jack
Příkon / Power Consumption	60 W
Hmotnost / Weight	2,6 kg
Rozměry / Dimensions	166 x 159 x 230 mm
Ocenění / Award	Red Dot Design Award 2026
EAN	6970885351334

12. Zawartosc opakowania

- Projektor Wanbo ToGo Pro
- Pilot IR + Bluetooth (baterie AAA nie sa dolaczone)
- Kabel zasilajacy
- Instrukcja obslugi

13. Informacje prawne

Na ten produkt obowiazuje ustawowy okres gwarancji 24 miesiocy od daty zakupu.

Produkt spelnia wymagania obowiazujacych dyrektyw europejskich i jest oznaczony symbolami CE i WEEE.

Producent:

SHENZHEN WANBO TECHNOLOGY CO., LTD.

www.wanbo.cn

Wanbo ToGo Pro

Felhasználói kézikönyv

Full HD 1080p · 500 ANSI lm · Google TV 14 · 99 Wh · ASA 3.0

Red Dot Design Award 2026

SUNNYSOFT

1. Biztonsági utasítások

- Ne nézzen közvetlenül a projektor lenszérébe működés közben — szemsérülés veszélye.
- Ne takarja el a szellőzőnyílásokat — túlmelegedés veszélye.
- Ne használja az eszközt esőben vagy nedves környezetben.
- Ne hagyja felügyelet nélkül gyermekek közelében.
- Hosszabb szünet esetén húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Ne szedje szét a készüléket — áramütés veszélye.

2. A készülék leírása

A Wanbo ToGo Pro egy hordozható projektor, natív Full HD 1080p felbontással, 500 ANSI lumen fényerővel és beépített 99 Wh-s akkumulátorral (akár 3,5 óra üzemidő). A Google TV 14 operációs rendszer hozzáférést biztosít streamingszolgáltatásokhoz (tanúsított Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video) és a Google Play Store-hoz. Az automatikus fókusz és trapézkorrekció (ASA 3.0) azonnal éles, egyenes képet biztosít. A zárt optikai rendszer védelmet nyújt a por ellen. A 360°-os forgóállvány mennyezeti vetítést is lehetővé tesz.

3. Alkatrészek és vezérlők leírása

Elülső panel:

- Objektív — Full HD vetítési lencse
- Autofókusz kamera (ASA 3.0)
- IR-vevő — fogadja a távirányító jeleit
- Levegőbevezető (hűtés) — ne takarja el

Hátsó panel:

- 8 W-os hangszóró (DSP)
- Levegőkivezető — ne takarja el
- AC-bemenet — hálózati adapter csatlakozása
- HDMI 1.4 — külső jelforrás
- USB-A — médialejátszás USB-meghajtóról
- 3,5 mm jack — fejhallgató vagy külső hangszóró
- Be/Ki gomb

Alsó panel:

- 360°-os forgóállvány bőrfogantyúval — szögbeállítás, szállítás
- 4 csúszásgátló lap
- Állványmenet (szabványos 1/4")

4. Távirányító

- Be/Ki gomb — projektor be-/kikapcsolása
- Nyílombok — navigáció a menüben
- OK — kijelölés megerősítése
- Vissza (Back) — előző menü
- Főoldal (Home) — Google TV főképernyő
- Hangerő (+/-)
- Némítás (Mute)
- Mikrofon (Google Assistant) — hangparancsok
- Gyorsgombok — Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+
- Fókusz gomb — manuális autofókusz

5. Első beállítás

- 1. Helyezze a projektort stabil felületre vagy szerelje állványra.
- 2. Állítsa be a vetítési szöget a 360°-os állvány elforgatásával.
- 3. Csatlakoztassa a hálózati kábelt vagy használja akkumulátoron.
- 4. Nyomja meg a Be/Ki gombot — a projektor elindul.
- 5. Irányítsa az objektívet 1,2 – 3,5 m távolságra a vetítési felületre.
- 6. A kép automatikusan élesedik és kiegyenesedik (ASA 3.0).
- 7. Első indításkor kövesse a Google TV beállítási varázslóját.

6. Wi-Fi és internetkapcsolat

- 1. A Google TV főképernyőn nyissa meg a Beállítások menüt.
- 2. Válassza a Hálózat és internet Wi-Fi lehetőséget.
- 3. Válassza ki a hálózatát, és adja meg a jelszót.
- 4. A legjobb streaming teljesítményhez 5 GHz-es hálózatot ajánlunk.

7. Streamingalkalmazások

- Netflix — tanúsított alkalmazás, Full HD lejátszás.
- YouTube — 4K@60 VP9 támogatás.
- Disney+ és Prime Video — elérhető a Google Play Store-ban.
- Google Cast — képernyő leadása telefonról vagy tabletről.
- Google Assistant — hangos keresés és vezérlés.
- Google Play Store — további alkalmazások és játékok.

8. HDMI-csatlakozás

- Csatlakoztassa a projektort HDMI-kábellel a jelforráshoz.
- Maximális támogatás: 4K@30 Hz vagy 1080p@60 Hz.
- Bemeneti késleltetés: kb. 48 ms (gaming esetén megfelelő).

9. Akkumulátor és töltés

- A beépített 99 Wh-s akkumulátor hálózattól független üzemeltetést biztosít.
- Üzemidő: kb. 2 óra standard módban.
- Üzemidő: kb. 3,5 óra Eco módban.
- Töltés a mellékelt AC adapterrel.
- Töltés közben is üzemeltethető.

10. Automatikus fókuszt és képkorrekció (ASA 3.0)

- Automatikus autofókusz: a projektor bekapcsolás után automatikusan élesít.
- Automatikus trapézkorrekció: a kép automatikusan kiegyenesedik.
- Screen Fit: a kép alkalmazkodik a vetítési felülethez.
- Manuális indítás: nyomja meg a Fókusz gombot a távirányítón.

11. Műszaki adatok

Technologie / Technology	1LCD
--------------------------	------

Rozlišení / Resolution	1920 x 1080 px (Full HD, nativní / native)
Světelný tok / Brightness	500 ANSI lumenů / lumens
Zdroj světla / Light Source	LED (az 30 000 h)
Kontrast / Contrast	1000:1
Projekční poměr / Throw Ratio	1,3:1
Projekční vzdálenost / Throw Distance	1,2 – 3,5 m
Velikost obrazu / Image Size	40 – 120"
Autofokus / Auto Focus	ano / yes (ASA 3.0)
Autokeystone / Auto Keystone	ano / yes (ASA 3.0)
OS	Google TV 14 (Android 14)
RAM / Úložiště / Storage	2 GB RAM / 32 GB
Wi-Fi	2,4 GHz / 5 GHz dual band
Bluetooth	5.0
Reproduktor / Speaker	8 W, DSP
Baterie / Battery	99 Wh (vestavěná / built-in)
Výdrž baterie / Battery Life	cca 2 h (standard) / cca 3,5 h (eco)
HDMI	1x HDMI 1.4 (max. 4K@30 / 1080p@60)
USB	1x USB-A
Audio výstup / Audio Output	3,5 mm jack
Příkon / Power Consumption	60 W
Hmotnost / Weight	2,6 kg
Rozměry / Dimensions	166 x 159 x 230 mm
Ocenění / Award	Red Dot Design Award 2026
EAN	6970885351334

12. A csomag tartalma

- Wanbo ToGo Pro projektor
- IR + Bluetooth távirányító (AAA elemek nem tartoznak a csomaghoz)
- Hálózati kábel
- Felhasználói kézikönyv

13. Jogi információk

Erre a termékre a vásárlástól számított 24 hónapos törvényes jótállás vonatkozik.

A termék megfelel az érvényes európai irányelveknek, és CE és WEEE jelöléssel van ellátva.

Gyártó:

SHENZHEN WANBO TECHNOLOGY CO., LTD.

www.wanbo.cn

Wanbo ToGo Pro

Manual de utilizare

Full HD 1080p · 500 ANSI lm · Google TV 14 · 99 Wh · ASA 3.0
Red Dot Design Award 2026

SUNNYSOFT

1. Instrucțiuni de siguranță

- Nu priviți direct în obiectivul proiectorului în timpul funcționării — pericol de ranire a ochilor.
- Nu blocați orificiile de ventilație — pericol de supraincalzire.
- Nu utilizați dispozitivul în ploaie sau în medii umede.
- Nu lăsați dispozitivul la îndemana copiilor fără supraveghere.
- La pauze lungi, deconectați cablul de alimentare din priză.
- Nu dezamblați dispozitivul — pericol de electrocutare.

2. Descrierea produsului

Wanbo ToGo Pro este un proiector portabil cu rezoluție nativă Full HD 1080p, flux luminos de 500 ANSI lumeni și baterie incorporată de 99 Wh (până la 3,5 ore autonomie). Sistemul de operare Google TV 14 oferă acces la servicii de streaming (Netflix certificat, YouTube, Disney+, Prime Video) și Google Play Store. Autofocalizarea și corecția automată a trapezului (ASA 3.0) asigură o imagine imediată și clară. Sistemul optic închis protejează împotriva prafului. Suportul rotativ la 360° permite proiecția pe tavan.

3. Descrierea componentelor și comenzilor

Panoul frontal:

- Obiectiv — lentila de proiecție Full HD
- Camera de autofocalizare (ASA 3.0)
- Receptor IR — primește semnale de la telecomandă
- Intrare aer (racire) — nu blocați

Panoul posterior:

- Difuzor 8 W (DSP)
- Iesire aer — nu blocați
- Intrare AC — conexiunea adaptorului de alimentare
- HDMI 1.4 — sursă externă de semnal
- USB-A — redare media de pe stick USB
- Jack 3,5 mm — casti sau difuzor extern
- Buton de pornire/oprire

Panoul inferior:

- Suport rotativ 360° cu maner din piele — reglarea unghiului de proiecție
- 4 tampoane antiderapante
- Filet pentru trepied (standard 1/4")

4. Telecomandă

- Buton de pornire — pornire / punere în standby a proiectorului
- Sageti — navigare în meniu
- OK — confirmare selecție
- Inapoi (Back) — meniu anterior
- Acasa (Home) — ecranul principal Google TV
- Volum (+/-)
- Mut (Mute)
- Microfon (Google Assistant) — comenzi vocale
- Accese rapide — Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+
- Buton Focus — autofocalizare manuală

5. Configurare initiala

- 1. Asezati proiectorul pe o suprafata stabila sau montati-l pe un trepied.
- 2. Reglati unghiul de proiectie rotind suportul (360°).
- 3. Conectati cablul de alimentare sau functionati pe baterie.
- 4. Apasati butonul de pornire — proiectorul porneste.
- 5. Indreptati obiectivul spre suprafata de proiectie la 1,2 – 3,5 m distanta.
- 6. Imaginea se va focaliza si corecta automat (ASA 3.0).
- 7. La prima pornire, urmati asistentul de configurare Google TV.

6. Wi-Fi si conexiunea la internet

- 1. Pe ecranul principal Google TV, deschideti Setari.
- 2. Selectati Retea si internet Wi-Fi.
- 3. Alegeti reseaua dvs. Wi-Fi si introduceti parola.
- 4. Pentru cel mai bun streaming, recomandam reseaua de 5 GHz.

7. Aplicatii de streaming

- Netflix — aplicatie certificata, redare Full HD.
- YouTube — suport 4K@60 VP9.
- Disney+ si Prime Video — disponibile in Google Play Store.
- Google Cast — transmitere ecran de pe telefon sau tableta.
- Google Assistant — cautare si control vocal.
- Google Play Store — instalare alte aplicatii.

8. Conectare HDMI

- Conectati proiectorul la sursa de semnal cu un cablu HDMI.
- Suport maxim: 4K@30 Hz sau 1080p@60 Hz.
- Latenta de intrare: aprox. 48 ms (potrivit pentru gaming).

9. Baterie si incarcare

- Bateria incorporata de 99 Wh permite functionarea fara priza.
- Autonomie: aprox. 2 ore in modul standard.
- Autonomie: aprox. 3,5 ore in modul Eco.
- Incarcati cu adaptorul AC inclus.
- Functionarea in timpul incarcarii este posibila.

10. Autofocalizare si corectie imagine (ASA 3.0)

- Autofocalizare automata: proiectorul se focalizeaza automat la pornire.
- Corectie automata trapez: imaginea se corecteaza automat.
- Screen Fit: imaginea se adapteaza suprafetei de proiectie.
- Declansare manuala: apasati butonul Focus de pe telecomanda.

11. Specificatii tehnice

Technologie / Technology	1LCD
--------------------------	------

Rozlišení / Resolution	1920 x 1080 px (Full HD, nativní / native)
Světelný tok / Brightness	500 ANSI lumenů / lumens
Zdroj světla / Light Source	LED (az 30 000 h)
Kontrast / Contrast	1000:1
Projekční poměr / Throw Ratio	1,3:1
Projekční vzdálenost / Throw Distance	1,2 – 3,5 m
Velikost obrazu / Image Size	40 – 120"
Autofokus / Auto Focus	ano / yes (ASA 3.0)
Autokeystone / Auto Keystone	ano / yes (ASA 3.0)
OS	Google TV 14 (Android 14)
RAM / Úložiště / Storage	2 GB RAM / 32 GB
Wi-Fi	2,4 GHz / 5 GHz dual band
Bluetooth	5.0
Reproduktor / Speaker	8 W, DSP
Baterie / Battery	99 Wh (vestavěná / built-in)
Výdrž baterie / Battery Life	cca 2 h (standard) / cca 3,5 h (eco)
HDMI	1x HDMI 1.4 (max. 4K@30 / 1080p@60)
USB	1x USB-A
Audio výstup / Audio Output	3,5 mm jack
Příkon / Power Consumption	60 W
Hmotnost / Weight	2,6 kg
Rozměry / Dimensions	166 x 159 x 230 mm
Ocenění / Award	Red Dot Design Award 2026
EAN	6970885351334

12. Continutul pachetului

- Projector Wanbo ToGo Pro
- Telecomanda IR + Bluetooth (bateriile AAA nu sunt incluse)
- Cablu de alimentare
- Manual de utilizare

13. Informatii legale

Acest produs beneficiaza de o garantie legala de 24 de luni de la data achizitiei.

Produsul respecta cerintele directivelor europene aplicabile si este marcat CE si WEEE.

Prodicator:

SHENZHEN WANBO TECHNOLOGY CO., LTD.

www.wanbo.cn

Wanbo ToGo Pro

Ръководство за потребителя

Full HD 1080p · 500 ANSI lm · Google TV 14 · 99 Wh · ASA 3.0

Red Dot Design Award 2026

SUNNYSOFT

1. Инструкции за безопасност

- Не гледайте директно в обектива на проектора по време на работа — риск от увреждане на очите.
- Не блокирайте вентилационните отвори — риск от прегряване.
- Не използвайте устройството на дъжд или във влажна среда.
- Не оставяйте устройството на достъпно за деца място без надзор.
- При продължително неизползване изключете захранващия кабел от контакта.
- Не разглобявайте устройството — риск от токов удар.

2. Описание на продукта

Wanbo ToGo Pro е преносим проектор с нативна разделителна способност Full HD 1080p, светлинен поток 500 ANSI лумена и вградена батерия 99 Wh (до 3,5 часа автономност). Операционната система Google TV 14 осигурява достъп до стрийминг услуги (сертифициран Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video) и Google Play Store. Автофокусът и автоматичната корекция на трапеца (ASA 3.0) осигуряват моментално остро и право изображение. Затвореният оптичен модул предпазва от прах. Въртяща се стойка 360° позволява прожекция на тавана.

3. Описание на частите и управлението

Преден панел:

- Обектив — Full HD прожекционна леща
- Камера за автофокус (ASA 3.0)
- IR приемник — приема сигнали от дистанционното управление
- Вход за въздух (охлаждане) — не блокирайте

Заден панел:

- Високоговорител 8 W (DSP)
- Изход за въздух — не блокирайте
- AC вход — свързване на захранващия адаптер
- HDMI 1.4 — външен източник на сигнал
- USB-A — възпроизвеждане на медии от USB устройство
- 3,5 мм жак — слушалки или външен говорител
- Бутон за включване/изключване

Долен панел:

- Въртяща се стойка 360° с кожена дръжка — регулиране на ъгъла на прожекция
- 4 противоплъзгащи подложки
- Резба за статив (стандартна 1/4")

4. Дистанционно управление

- Бутон за захранване — включване / изпращане в режим на готовност
- Стрелки — навигация в менюто
- ОК — потвърждаване на избора
- Назад (Back) — предишно меню
- Начало (Home) — главен екран на Google TV
- Сила на звука (+/-)
- Заглушаване (Mute)
- Микрофон (Google Assistant) — гласови команди
- Бързи клавиши — Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+

- Бутон Focus — ръчно автофокусиране

5. Първоначална настройка

- 1. Поставете проектора на стабилна повърхност или монтирайте на статив.
- 2. Настройте ъгъла на прожекция, като завъртите стойката (360°).
- 3. Свържете захранващия кабел или работете на батерия.
- 4. Натиснете бутона за захранване — проекторът се включва.
- 5. Насочете обектива към повърхността на разстояние 1,2 – 3,5 м.
- 6. Изображението се фокусира и коригира автоматично (ASA 3.0).
- 7. При първо стартиране следвайте помощника за настройка на Google TV.

6. Wi-Fi и интернет връзка

- 1. На главния екран на Google TV отворете Настройки.
- 2. Изберете Мрежа и интернет Wi-Fi.
- 3. Изберете вашата Wi-Fi мрежа и въведете паролата.
- 4. За най-добър стрийминг препоръчваме мрежа от 5 GHz.

7. Стрийминг приложения

- Netflix — сертифицирано приложение, Full HD възпроизвеждане.
- YouTube — поддръжка на 4K@60 VP9.
- Disney+ и Prime Video — налични в Google Play Store.
- Google Cast — безжично излъчване на екрана от телефон или таблет.
- Google Assistant — гласово търсене и управление.
- Google Play Store — инсталиране на допълнителни приложения.

8. HDMI връзка

- Свържете проектора към източника на сигнал с HDMI кабел.
- Максимална поддръжка: 4K@30 Hz или 1080p@60 Hz.
- Входна латентност: около 48 мс (подходящо за гейминг).

9. Батерия и зареждане

- Вградената батерия 99 Wh позволява работа без контакт.
- Автономност: около 2 часа в стандартен режим.
- Автономност: около 3,5 часа в Есо режим.
- Зареждайте с приложения АС адаптер.
- Работата по време на зареждане е възможна.

10. Автофокус и корекция на изображението (ASA 3.0)

- Автоматичен автофокус: проекторът се фокусира автоматично при включване.
- Автоматична корекция на трапеца: изображението се изравнява автоматично.
- Screen Fit: изображението се адаптира към прожекционната повърхност.
- Ръчно стартиране: натиснете бутона Focus на дистанционното управление.

11. Технически характеристики

Technologie / Technology	1LCD
--------------------------	------

Rozlišení / Resolution	1920 x 1080 px (Full HD, nativní / native)
Světelný tok / Brightness	500 ANSI lumenů / lumens
Zdroj světla / Light Source	LED (az 30 000 h)
Kontrast / Contrast	1000:1
Projekční poměr / Throw Ratio	1,3:1
Projekční vzdálenost / Throw Distance	1,2 – 3,5 m
Velikost obrazu / Image Size	40 – 120"
Autofokus / Auto Focus	ano / yes (ASA 3.0)
Autokeystone / Auto Keystone	ano / yes (ASA 3.0)
OS	Google TV 14 (Android 14)
RAM / Úložiště / Storage	2 GB RAM / 32 GB
Wi-Fi	2,4 GHz / 5 GHz dual band
Bluetooth	5.0
Reproduktor / Speaker	8 W, DSP
Baterie / Battery	99 Wh (vestavěná / built-in)
Výdrž baterie / Battery Life	cca 2 h (standard) / cca 3,5 h (eco)
HDMI	1x HDMI 1.4 (max. 4K@30 / 1080p@60)
USB	1x USB-A
Audio výstup / Audio Output	3,5 mm jack
Příkon / Power Consumption	60 W
Hmotnost / Weight	2,6 kg
Rozměry / Dimensions	166 x 159 x 230 mm
Ocenění / Award	Red Dot Design Award 2026
EAN	6970885351334

12. Съдържание на пакета

- Проектор Wanbo ToGo Pro
- Дистанционно управление IR + Bluetooth (батерии AAA не са включени)
- Захранващ кабел
- Ръководство за потребителя

13. Правна информация

Този продукт се ползва от законова гаранция от 24 месеца от датата на покупка.

Продуктът отговаря на изискванията на приложимите европейски директиви и е маркиран с CE и WEEE.

Производител:

SHENZHEN WANBO TECHNOLOGY CO., LTD.

www.wanbo.cn

Wanbo ToGo Pro

Uporabniški priročnik

Full HD 1080p · 500 ANSI lm · Google TV 14 · 99 Wh · ASA 3.0

Red Dot Design Award 2026

SUNNYSOFT

1. Varnostna navodila

- Ne glejte neposredno v objektiv projektorja med delovanjem — nevarnost poškodbe oči.
- Ne blokirajte prezračevalnih odprtin — nevarnost pregrevanja.
- Naprave ne uporabljajte na dežju ali v vlažnih prostorih.
- Ne puščajte naprave v dosegu otrok brez nadzora.
- Pri daljšem nedelovanju iztaknite napajalni kabel iz vtičnice.
- Ne razstavljajte naprave — nevarnost električnega udara.

2. Opis naprave

Wanbo ToGo Pro je prenosni projektor z izvirno Full HD 1080p ločljivostjo, svetlobnim tokom 500 ANSI lumnov in vgrajeno baterijo 99 Wh (do 3,5 ure avtonomije). Operacijski sistem Google TV 14 omogoča dostop do pretočnih storitev (certificiran Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video) in Google Play Store. Samodejno ostrenje in korekcija trapeza (ASA 3.0) zagotavljata takoj ostro in ravno sliko. Zaprt optični sistem ščiti pred prahom. Vrtljivo stojalo 360° omogoča projekcijo na strop.

3. Opis delov in upravljalnih elementov

Sprednja plošča:

- Objektiv — Full HD projekcijska leča
- Kamera za samodejno ostrenje (ASA 3.0)
- IR-sprejemnik — sprejema signale daljinskega upravljalnika
- Vhod zraka (hlajenje) — ne blokirajte

Zadnja plošča:

- Zvočnik 8 W (DSP)
- Izhod zraka — ne blokirajte
- AC-vhod — priključek napajalnika
- HDMI 1.4 — zunanji vir signala
- USB-A — predvajanje medijev z USB-ključa
- 3,5 mm jack — slušalke ali zunanji zvočnik
- Gumb za vklop/izklop

Spodnja plošča:

- Vrtljivo stojalo 360° z usnjenim ročajem — nastavitev kota projekcije
- 4 protizdrsne podloške
- Navoj za stativ (standardni 1/4")

4. Daljinski upravljalnik

- Gumb za vklop — vklop / prekllop v stanje pripravljenosti
- Puščice — navigacija po meniju
- OK — potrditev izbire
- Nazaj (Back) — prejšnji meni
- Domov (Home) — glavni zaslon Google TV
- Glasnost (+/-)
- Utišanje (Mute)
- Mikrofon (Google Assistant) — glasovni ukazi
- Bližnjice — Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+
- Gumb Focus — ročno samodejno ostrenje

5. Začetna nastavitve

- 1. Postavite projektor na stabilno podlago ali ga pritrdite na stativ.
- 2. Nastavite kot projekcije z vrtenjem stojala (360°).
- 3. Priključite napajalni kabel ali delujte na baterijo.
- 4. Pritisnite gumb za vklop — projektor se vklopi.
- 5. Usmerite objektiv na površino na razdalji 1,2 – 3,5 m.
- 6. Slika se samodejno zaostri in popravi (ASA 3.0).
- 7. Ob prvem zagonu sledite čarovniku za nastavitve Google TV.

6. Wi-Fi in internetna povezava

- 1. Na glavnem zaslonu Google TV odprite Nastavitve.
- 2. Izberite Omrežje in internet Wi-Fi.
- 3. Izberite svoje omrežje Wi-Fi in vnesite geslo.
- 4. Za najboljšo pretočno kakovost priporočamo omrežje 5 GHz.

7. Pretočne aplikacije

- Netflix — certificirana aplikacija, predvajanje Full HD.
- YouTube — podpora za 4K@60 VP9.
- Disney+ in Prime Video — na voljo v Google Play Store.
- Google Cast — brezžično zrcaljenje zaslona s telefona ali tablice.
- Google Assistant — glasovno iskanje in upravljanje.
- Google Play Store — namestitev dodatnih aplikacij.

8. Priključitev HDMI

- Povežite projektor z virom signala s kablom HDMI.
- Največja podpora: 4K@30 Hz ali 1080p@60 Hz.
- Vhodna zakasnitev: pribl. 48 ms (primerno za igranje iger).

9. Baterija in polnjenje

- Vgrajena baterija 99 Wh omogoča delovanje brez vtičnice.
- Avtonomija: pribl. 2 uri v standardnem načinu.
- Avtonomija: pribl. 3,5 ure v načinu Eco.
- Polnjenje z vključenim napajalnim kablom (AC).
- Delovanje med polnjenjem je možno.

10. Samodejno ostrenje in korekcija slike (ASA 3.0)

- Samodejno ostrenje: projektor se samodejno zaostri po vklopu.
- Samodejno korekcija trapeza: slika se samodejno poravna.
- Screen Fit: slika se prilagodi projekcijski površini.
- Ročni zagon: pritisnite gumb Focus na daljinskem upravljalniku.

11. Tehnični podatki

Technologie / Technology	1LCD
--------------------------	------

Rozlišení / Resolution	1920 x 1080 px (Full HD, nativní / native)
Světelný tok / Brightness	500 ANSI lumenů / lumens
Zdroj světla / Light Source	LED (az 30 000 h)
Kontrast / Contrast	1000:1
Projekční poměr / Throw Ratio	1,3:1
Projekční vzdálenost / Throw Distance	1,2 – 3,5 m
Velikost obrazu / Image Size	40 – 120"
Autofokus / Auto Focus	ano / yes (ASA 3.0)
Autokeystone / Auto Keystone	ano / yes (ASA 3.0)
OS	Google TV 14 (Android 14)
RAM / Úložiště / Storage	2 GB RAM / 32 GB
Wi-Fi	2,4 GHz / 5 GHz dual band
Bluetooth	5.0
Reproduktor / Speaker	8 W, DSP
Baterie / Battery	99 Wh (vestavěná / built-in)
Výdrž baterie / Battery Life	cca 2 h (standard) / cca 3,5 h (eco)
HDMI	1x HDMI 1.4 (max. 4K@30 / 1080p@60)
USB	1x USB-A
Audio výstup / Audio Output	3,5 mm jack
Příkon / Power Consumption	60 W
Hmotnost / Weight	2,6 kg
Rozměry / Dimensions	166 x 159 x 230 mm
Ocenění / Award	Red Dot Design Award 2026
EAN	6970885351334

12. Vsebina paketa

- Projektor Wanbo ToGo Pro
- Daljinski upravljalnik IR + Bluetooth (baterije AAA niso priložene)
- Napajalni kabel
- Uporabniški priročnik

13. Pravne informacije

Za ta izdelek velja zakonsko jamstveno obdobje 24 mesecev od datuma nakupa.

Izdelek izpolnjuje zahteve veljavnih evropskih direktiv in je označen z oznakama CE in WEEE.

Proizvajalec:

SHENZHEN WANBO TECHNOLOGY CO., LTD.

www.wanbo.cn